

# 16路數位錄放影機

DVR REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

## 16路數位錄放影機

## DRS-6165ARW



- ◆ 內建CD燒錄機
- ◆ 可使用 USB2.0 相容隨身碟
- ◆ 具HTTP網路頁面，可同時多人監看
- ◆ 可使用2個內建硬碟(可熱抽換X1)  
或可外接2個SATA II 磁碟陣列主機
- ◆ 最高儲存容量可達 4TB

## 產品規格

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 錄影介面    | 可熱抽 SATA II 硬碟 X 1，內建固定 SATA II 硬碟 X 1            |
| 外部儲存    | 可選配 2 個外接 SATA II 磁碟陣列(8 個硬碟)，最大儲存容量可達 4TB        |
| 錄影模式    | 事件觸發：外部警報／位移偵測／排程錄影／手動錄影                          |
| 錄影解析度   | 720*240(Fields) / 320*240(CIF)                    |
| 錄影速度    | NTSC：60 Fields/Sec / 120 CIF/Sec                  |
| 錄影排程    | 可用小時安排一週的警報／位移偵測／一般排程錄影                           |
| 備份媒體    | USB 2.0 相容之隨身碟／USB 2.0 相容之外 CD 燒錄機                |
| CD 燒錄機  | 內建 52X (W) 32X(RW) 52X(ROM) CD 燒錄機                |
| CD 格式   | ISO-9660 相容 CD 格式，可隨插即播                           |
| 回放      | 一般錄影／時間搜尋／警報及位移偵測觸發／硬碟回放                          |
| 回放速度    | 快速倒帶：2X 4X 6X 8X 16X 快速前進：2X 4X 6X 8X 16X 32X 64X |
| 壓縮格式    | Modified M-JPEG                                   |
| 影像輸入    | 16 個 BNC 輸入(1Vp-p、75Ω Terminal)                   |
| 攝影機名稱設定 | OSD 非閃爍處(8 個字元)                                   |
| 影像橋接    | 無                                                 |
| 即時影像    | 480 Frame/Sec                                     |
| 影像輸出    | 二個 BNC(1Vp-p、75Ω)及一個 S 端子                         |
| VGA 輸出  | 選配                                                |
| 矩陣輸出    | 無                                                 |
| 影像處功能   | 輪跳設定／2 倍數位放大                                      |
| 分割畫面    | 4、8、9、13、16 分割畫面                                  |

16CH REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

# 16路數位錄放影機

DVR REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

## 產品規格一

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 警報       | 16 個警報輸入／2 個警報輸出(NO／NC)                      |
| 位移偵測     | 每門獨立可設定 16X12 位移偵測區域及 5 段靈敏度可調整              |
| 事件紀錄     | 外部警報／影像訊號遺失／停止錄影／斷電偵測／位移偵測／排程                |
| 配件       | 無線遙控器(可定址 255 台 DVR)                         |
| P／T／Z 控制 | 利凌及 Pelco D 通訊協定／遙控器／HTTP 網路頁面               |
| 鍵盤控制     | PIH-931 鍵盤可控制 255 台 DVR                      |
| RS-485   | RS-485 鍵盤串接輸出及輸入／12 伏電源輸出／一組 RS-485 PTZ 控制輸出 |
| 飛梭旋鈕     | 選單設定及回放操控                                    |
| 聲音輸出入    | 4 各 RCA 輸入／1 個輸出及錄影(2.2Vp-p、300Hz tto 3KHz)  |
| 網路       | HTTP 網路頁面／Viewer 應用程式／可多人同時連線                |
| 通訊協定     | HTTP 網頁通訊埠／警報 E-mail 通知                      |
| 網路功能     | 網路即時影像監看／網路事件列表回放／AVI 轉檔                     |
| DVR 功能   | 可透過 HTML 頁面顯示 DVR 狀態表列                       |
| 其它       | 兩級權限：密碼保護                                    |
| WDT      | 軟體看門狗                                        |
| 時間同步     | 可設定 DVR 時間自動和 PIH-931 鍵盤時間做同步校正              |
| 多國語言 OSD | 中文、英文、西班牙文、義大利文、日文、法文、德文、波蘭文                 |
| CPU      | 32 位元 RISC 處理器、208MHz                        |
| 作業平台     | Linux Kernel 2.6                             |
| 消耗功率     | AC 90V~260V Max., 135V                       |
| 工作環境     | 溫度：-10 ℃~+ 60℃／濕度：0% ~80%                    |
| 尺寸       | 434(長)x414(寬)x88(高) mm                       |
| 重量       | 8.5 公斤 (不含硬碟)                                |

16CH REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC