

HCV-Y01

有線式RS-485控制器

特性：

1. 紅黃綠LED，指示各項功能動作。
2. 控制協議PELCO-D、PELCO-P。
3. 波特率 2400、4800、9600、19200 BPS (8/N/1)。
4. 地址碼0~255，最高使用256個控制器。
5. 捲門可指撥開關設定，上下控制方向
6. 拉門可指撥開關設定，左右控制方向
7. 另可設定4組獨立乾接點開關使用
8. 4組獨立開關可自行設定(N0/NC)模式
9. 一組安全NO/NC輸入點(防壓)
10. 電壓DC 12V $\pm 25\%$ ，待機電流30mA，工作電流58~130mA，
11. 繼電器接點電流4A（接點無電氣）。
12. 尺寸：160mm x 105mm x 37mm。



電動捲門,拉門功能如下

	R為繼電器 tr為暫態2秒		Ch為固態 NO/OFF		on為固定 NO		off為固定 off		
功能	上	下	左	右	鏡頭遠	鏡頭近	對焦遠	對焦近	手機控制方式
1	R1 tr	R3 tr	R2 tr	R2 tr	R4 tr	R4 tr			上=上·下=下 左右=停
2	R1 tr	R3 tr	R2 tr	R2 tr	R4 on	R4 on	R4 off	R4 off	
3	R3 tr	R1 tr	R2 tr	R2 tr	R4 tr	R4 tr			上=下·下=上 左右=停
4	R3 tr	R1 tr	R2 tr	R2 tr	R4 on	R4 on	R4 off	R4 off	
5	R2 tr	R2 tr	R1 tr	R3 tr	R4 tr	R4 tr			左=上·右=下 上下=停
6	R2 tr	R2 tr	R1 tr	R3 tr	R4 on	R4 on	R4 off	R4 off	
7	R2 tr	R2 tr	R3 tr	R1 tr	R4 tr	R4 tr			左=下·右=上 上下=停
8	R2 tr	R2 tr	R3 tr	R1 tr	R4 on	R4 on	R4 off	R4 off	

控制開關功能如下

功能	上	下	左	右	鏡頭遠	鏡頭近	對焦遠	對焦近	光圈大	光圈小
9	R1 tr	R2 tr	R3 tr	R4 tr	R全tr	R全tr	R全on	R全on	R全off	R全off
10	R1 ch	R2 tr	R3 tr	R4 tr	R全tr	R全tr	R全on	R全on	R全off	R全off
11	R1 ch	R2 ch	R3 tr	R4 tr	R全tr	R全tr	R全on	R全on	R全off	R全off
12	R1 ch	R2 ch	R3 ch	R4 tr	R全tr	R全tr	R全on	R全on	R全off	R全off
13	R1 ch	R2 ch	R3 ch	R4 ch	R全tr	R全tr	R全on	R全on	R全off	R全off
14	R1 tr	R1 tr	R2 tr	R2 tr	R3 tr	R3 tr	R4 tr	R4 tr	R全tr	R全tr
15	R1 on	R1 off	R2 on	R2 off	R3 tr	R3 tr	R4 tr	R4 tr	R全on	R全off
16	R1 on	R1 off	R2 on	R2 off	R3 on	R3 off	R4 on	R4 off	R全on	R全off